සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / *All Rights Reserved*]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2026 QUIZ NO 267 MARKING

2025/09/03
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following is an advantage of using a Voice User Interface (VUI)?
හඬ පරිශීලක අතුරුමුහුණත (VUI) භාවිතා කිරීමේ වාසිය පහත ඒවායින් කුමක්ද?

   1) It requires the user to have advanced technical knowledge.
   ඒ සඳහා පරිශීලකයාට උසස් තාක්ෂණික දැනුමක් තිබීම අවශ්‍ය වේ.

   2) It allows hands-free interaction, making it useful in situations like driving or cooking.
   එය රිය පැදවීම හෝ ඉවුම් පිහුම් වැනි අවස්ථාවන්හිදී ප්‍රයෝජනවත් වන පරිදි හස්තමය අන්තර්ක්‍රියා රහිතව කිරීමට ඉඩ සලසයි.

   3) It always provides a more accurate response than graphical interfaces.
   එය සෑම විටම චිත්‍රක අතුරුමුහුණත් වලට වඩා නිවැරදි ප්‍රතිචාරයක් සපයයි.

   4) It is only suitable for short commands and cannot handle complex tasks.
   එය කෙටි විධාන සඳහා පමණක් සුදුසු වන අතර සංකීර්ණ කාර්යයන් හැසිරවිය නොහැක.

   5) It requires more system resources than other interfaces like CLI or GUI.
   එයට CLI හෝ GUI වැනි අනෙකුත් අතුරුමුහුණත් වලට වඩා පද්ධති සම්පත් අවශ්‍ය වේ.

   Answer: 2)

   Explanation / පැහැදිලි කිරීම

   VUI allows users to interact with devices without using their hands, making it convenient and safer in situations where manual interaction is not possible or practical.
   VUI පරිශීලකයින්ට තම හස්තය භාවිතා නොකර උපාංග සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි, හස්තමය අන්තර්ක්‍රියා කළ නොහැකි හෝ ප්‍රායෝගික නොවන අවස්ථාවන්හිදී එය පහසු සහ ආරක්ෂිත කරයි.

   It allows hands-free interaction, making it useful in situations like driving or cooking.
   එය හස්තමය අන්තර්ක්‍රියා රහිත කිරීමට ඉඩ සලසයි, රිය පැදවීම හෝ ආහාර පිසීම වැනි අවස්ථාවන්හිදී එය ප්‍රයෝජනවත් වේ.

   The correct answer is 2).
   නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. What is the incorrect statement regarding the manual and computerized data input methods?
පරිගණකගත දත්ත ආදාන ක්‍රම සම්බන්ධයෙන් ඇති වැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

   1) accuracy is high / නිරවද්‍යතාවය ඉහළයි.
   2) faster data input / වේගවත් දත්ත ආදානය.
   3) cost effectiveness / පිරිවැය ඵලදායිතාවය.
   4) minimal requirements of data verification / දත්ත සත්‍යාපනයේ අවම අවශ්‍යතා.
   5) compulsory to verify all the data inserted using computerized method.
   පරිගණකගත ක්‍රමය භාවිතයෙන් ඇතුළු කරන ලද සියලුම දත්ත තහවුරු කළ යුතුය.

   Answer: 5)

   Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The statement "compulsory to verify all the data inserted using a computerized method" is incorrect regarding manual and computerized data input methods. In computerized methods, data is often subjected to automated validation and error-checking processes during input, which minimizes the need for manual verification of every entry. This automation enhances efficiency and reduces human intervention, making it unnecessary to verify every piece of data manually.
අත්හුරු සහ පරිගණකගත දත්ත ආදාන ක්‍රම සම්බන්ධයෙන් "පරිගණකගත ක්‍රමයක් භාවිතයෙන් ඇතුලත් කරන ලද සියලුම දත්ත සත්‍යාපනය කිරීම අනිවාර්යය" යන ප්‍රකාශය වැරදිය. පරිගණකගත ක්‍රම වලදී, දත්ත බොහෝ විට ස්වයංක්‍රිය වලංගුකරණයට සහ ආදානය අතරතුර දෝෂ පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රියාවලින්ට යටත් වන අතර එමඟින් සෑම ප්‍රවේශයක්ම අතින් සත්‍යාපනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අවම කරයි. මෙම ස්වයංක්‍රියකරණය කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන අතර මානව මැදිහත්වීම අඩු කරයි, සෑම දත්ත කැබැල්ලක්ම අතින් සත්‍යාපනය කිරීම අනවශ්‍ය කරයි.

On the other hand, manual data input methods typically require more rigorous verification since errors are more likely to occur due to human mistakes. While computerized methods aim to enhance accuracy and reduce the need for verification, stating that verification is compulsory for all data entered contradicts the efficiency and accuracy benefits that computerized systems are designed to provide. This makes the fifth statement incorrect in the context of these methods.
අනෙක් අතට, අත්හුරු දත්ත ආදාන ක්‍රමවලට සාමාන්‍යයෙන් වඩාත් දැඩි සත්‍යාපනයක් අවශ්‍ය වේ, මන්ද මිනිස් වැරදි නිසා දෝෂ ඇති වීමට ඉඩ ඇත. පරිගණක ගත ක්‍රමවල නිරවද්‍යතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සහ සත්‍යාපනය සඳහා අවශ්‍යතාවය අඩු කිරීම අරමුණු කර ඇති අතර, ඇතුළත් කරන ලද සියලුම දත්ත සඳහා සත්‍යාපනය අනිවාර්ය බව ප්‍රකාශ කිරීම පරිගණක ගත පද්ධති ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇති කාර්යක්ෂමතාව සහ නිරවද්‍යතා ප්‍රතිලාභවලට පටහැනි වේ. මෙම ක්‍රමවල සන්දර්භය තුළ පස්වන ප්‍රකාශය වැරදියි.

So, the correct answer number is 5).
එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 5) වේ.

3. The decimal transition corresponding to BA5 hexadecimal transition and the 8-bit two's complement representation corresponding to -17 are respectively,
BA5 ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාවට අනුරූප දශමය සංඛ්‍යාව හා -17 ට අදාළ බිටු 8ක දෙකෙහි අනුපූරක නිරූපණය පිළිවෙලින් වන්නේ,

1) $2881, 10101111_2$ 2) $2891, 11101101_2$ 3) $\underline{2981, 11101111_2}$
4) $2981, 11101110_2$ 5) $2981, 11110111_2$

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

$BA5_{16}$		
B	A (10)	5
16^2	16^1	16^0
$256 \times 11 = 2816$	$16 \times 10 = 160$	$1 \times 5 = 5$
$2816 + 160 + 5 = 2981$		
2981_{10}		

$BA5_{16} = 2981_{10}$

Now, let's find the 8-bit two's complement of -17.
දැන්, -17 හි බිටු 8 දෙකෙහි අනුපූරකය සොයමු.

Decimal to Binary Conversion / දශම, ද්විමයට පරිවර්තනය

2	17	
2	8	- 1
2	4	- 0
2	2	- 0
2	1	- 0
	0	- 1

$17_{10} = 00010001_2$

$-17_{10} = 11101110_2$ (1's Compliment)

$-17_{10} = 11101110_2 + 1_2 = 11101111_2$ (2's Compliment)

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Which of the following statements about 2's complement representation is true?
පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් දෙකෙහි අනුපූරක නියෝජනය පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය වනුයේ කුමක්ද?

1) There are two representations for zero in 2's complement.
දෙකෙහි අනුපූරකයේ 0 සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් ඇත.
2) In 2's complement, negating a number is done by inverting all bits and subtracting 1.
දෙකෙහි අනුපූරකයේදී, සංඛ්‍යාවක් සෘණ කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කිරීමෙන් සහ 1ක් අඩු කිරීමෙනි.
3) The range of an 8-bit 2's complement number is -127 to +127.
බිටු 8හි දෙකෙහි අනුපූරක අංකයක පරාසය -127 සිට +127 දක්වා වේ.
4) To obtain the 2's complement of a number, we should invert the bits and add 2.
අංකයක දෙකෙහි අනුපූරකය ලබා ගැනීම සඳහා, බිටු ප්‍රතිලෝම කර එයට 2ක් එකතු කළ යුතුය.
5) The most significant bit (MSB) determines whether a number is positive or negative.
වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (MSB) සංඛ්‍යාවක් ධන හෝ සෘණ ද යන්න තීරණය කරයි.

Answer: 5)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. 2's complement has only one representation for zero. Unlike sign magnitude representation, where both 00000000 (+0) and 10000000 (-0) exist, 2's complement has only one zero.
අසත්‍ය වේ. දෙකෙහි අනුපූරකයට ඇත්තේ බිංදුව සඳහා එක් නියෝජනයක් පමණි. 00000000 (+0) සහ 10000000 (-0) යන දෙකම පවතින ලකුණුවත් සංඛ්‍යා නිරූපණය මෙන් නොව, දෙකෙහි අනුපූරකයට ඇත්තේ බිංදුව සඳහා එක් නියෝජනයක් පමණි.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. In 2's complement, negating a number is done by inverting all bits and adding 1.
For example, in 8-bit 2's complement:
අසත්‍ය වේ. දෙකෙහි අනුපූරකයේදී, සංඛ්‍යාවක් සෘණ කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කර 1ක් එකතු කිරීමෙනි.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. The correct 8-bit 2's complement range is -128 to +127, not -127 to +127.
අසත්‍ය වේ. නිවැරදි බිටු 8 හි දෙකෙහි අනුපූරක අංකයක පරාසය -128 සිට +127 දක්වා වේ. -127 සිට +127 දක්වා නොවේ.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. You obtain the 2's complement by inverting the bits and adding 1, not 2.
අසත්‍ය වේ. අංකයක දෙකෙහි අනුපූරකය ලබා ගැනීම සඳහා, අපි බිටු ප්‍රතිලෝම කර එයට 2ක් නොව 1ක් එකතු කළ යුතුය.

Option / විකල්ප 5)
Correct. The most significant bit (MSB) determines whether a number is positive or negative.
සත්‍ය වේ. වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (MSB) මගින් සංඛ්‍යාවක් ධන හෝ සෘණ ද යන්න තීරණය කරයි.

0 → Positive or zero / ධන හෝ බිංදුව
1 → Negative / සෘණ

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. A logic circuit has three inputs: A, B, and C. The circuit follows this sequence.
තාර්කික පරිපථයකට ආදාන තුනක් ඇත: A, B සහ C පරිපථය මෙම අනුපිළිවෙල අනුගමනය කරයි.

   A. A and B go through a NAND gate / A සහ B, NAND ද්වාරයක් හරහා ගමන් කරයි
   B. The output of this NAND gate is then fed into an XOR gate along with input C.
      මෙම NAND ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය පසුව C ආදානය සමඟ XOR ද්වාරයකට ඇතුළත් කෙරේ.
   C. The final output is represented as X.
      අවසාන ප්‍රතිදානය X ලෙස නිරූපණය කෙරේ.

   Which Boolean expression correctly represents the final output X?
   X නම් අවසාන ප්‍රතිදානය නිවැරදිව නිරූපණය කරන්නේ කුමන බූලියානු ප්‍රකාශනය මගින්ද?

   1) $(A \cdot B) \oplus C$ 2) $(A \cdot B) \oplus C$ 3) $(A + B) \oplus C$ 4) $\overline{(A.B)} \oplus C$ 5) $(A \oplus B) \oplus C$

   Answer: 4)

   Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

   First, let's do the NAND operation / පළමුව, අප NAND මෙහෙයුම සිදුකරමු.

   A NAND gate gives the output $\overline{(A.B)}$.
   NAND ද්වාරයක් $\overline{(A.B)}$ යන ප්‍රතිදානය ලබා දෙයි.

   Then, let's do the XOR operation / ඉන්පසු, අප XOR මෙහෙයුම සිදුකරමු.

   The result of the NAND gate $\overline{(A.B)}$ is then XOR ed with C.
   NAND ද්වාරයෙහි $\overline{(A.B)}$ යන ප්‍රතිඵලය C සමඟ XOR කර ඇත.

   So, final output $X = \overline{(A.B)} \oplus C$.
   එමනිසා, අවසන් ප්‍රතිඵලය $X = \overline{(A.B)} \oplus C$ වේ.

   The correct answer is 4).
   නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

6. What will be the output of the following code?
පහත කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේවිද?

```
print(bool(0), bool([]), bool({}), bool(42), bool(""))
```

1) True True True True True
2) False False False False False
3) False False False True False
4) True False True True False
5) False True False True False

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 3) because the bool() function in Python evaluates the truthiness of an object. For the given code, bool(0) evaluates to False because the integer 0 is considered false. Similarly, bool([]) (an empty list) and bool({}) (an empty dictionary) also evaluate to False because empty collections are false. On the other hand, bool(42) evaluates to True because any non-zero integer is considered truth, and bool("") (an empty string) evaluates to False because empty strings are false. Therefore, the output of the code is `False False False True False`, matching option 3).
නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ. මක්නිසාද යත් පයිතන් හි bool() ශ්‍රිතය වස්තුවක සත්‍යතාව තක්සේරු කරයි. ලබා දී ඇති කේතය සඳහා, 0 පූර්ණ සංඛ්‍යාව False ලෙස සලකන නිසා bool(0) False ලෙස ඇගයීමට ලක් කරයි. ඒ හා සමානව, bool([]) (හිස් ලැයිස්තුවක්) සහ bool({}) (හිස් dictionary යක්) ද හිස් එකතු කිරීම් False බැවින් False ලෙස ඇගයීමට ලක් කරයි. අනෙක් අතට, ඕනෑම ශූන්‍ය නොවන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් True ලෙස සලකන නිසා bool(42) True ලෙසත්, bool("") (හිස් string එකක්) නිසා False ලෙසත් ඇගයීමට ලක් කරයි. string False වේ. එබැවින්, කේතයේ ප්‍රතිදානය `False False False True False` වේ, ගැලපෙන විකල්පය 3) වේ.

The correct answer is 3).
නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

7. What is the Output of the following python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
W = [3,2,5,1,6]
for x in range (1, W [4] -1):
  print (x , end =" ")
```

1) 1 2 3 4 5
2) 4 3 2 1
3) 3 2 5 1
4) 6 1 5 2
5) 1 2 3 4

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

W is a list with values [3, 2, 5, 1, 6].The index W[4] refers to the element at index 4 of the list W. In Python, indexing starts at 0, so W[4] corresponds to the value 6.
W යනු [3, 2, 5, 1, 6] අගයන් සහිත ලැයිස්තුවකි. W[4] දර්ශකය W ලැයිස්තුවේ 4 වන දර්ශකයේ මූලාංගයට යොමු කරයි. පයිතන් හි සුවිගත කිරීම 0 න් ආරම්භ වේ, එබැවින් W[4] 6 අගයට අනුරූප වේ.

The range function range(1, W[4] - 1) becomes range(1, 6 - 1) or range(1, 5). The range(1, 5) generates a sequence of numbers starting from 1 and ending before 5 (so it produces the numbers 1, 2, 3 and 4).
පරාස ශ්‍රිත range(1, W[4] - 1) range(1, 6 - 1) හෝ range(1, 5) බවට පත් වේ. range(1, 5) 1 සිට ආරම්භ වී 5 ට පෙර අවසන් වන සංඛ්‍යා අනුපිළිවෙලක් ජනනය කරයි (එබැවින් එය අංක 1, 2, 3 සහ 4 නිපදවයි).

The loop iterates over the numbers generated by range(1, 5), which are 1, 2, 3 and 4. In each iteration, the number is printed, followed by a space (end=" " ensures the output is printed on the same line, separated by spaces).So `1 2 3 4` is printed.
1, 2, 3 සහ 4 වන range(1, 5) මගින් ජනනය කරන ලද සංඛ්‍යා මත ලූපය පුනරාවර්තනය වේ. එක් එක් පුනරාවර්තනයකදී, අංකය මුද්‍රණය කරනු ලැබේ, ඉන්පසු space එකක් (end=" " එකම පේළිය, space එකකින් වෙන් කර ප්‍රතිදානය මුද්‍රණය කර ඇති බව සහතික කරයි.). ඒබැවින් `1 2 3 4` මුද්‍රණය කර ඇත.

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5).

8. What is the Output of the following python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
x = ""
for i in range(9, 0, -1):
    if i % 2 != 0:
        x = str(i) + x
print(x)
```

1) 97531
2) 13579
3) 97531
4) 123456789
5) syntax error

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Here, x starts as empty string. The loop counts down from 9 to 1 and only adds odd numbers (9, 7, 5, 3, 1). Each number is added to the start of x, but since it counts down, the final answer is 13579.
මෙන්න, x හිස් string එකක් ලෙස ආරම්භ වේ. ලූපය 9 සිට 1 දක්වා ගණන් කරන අතර ඔත්තේ සංඛ්‍යා (9, 7, 5, 3, 1) පමණක් එකතු කරයි. සෑම අංකයක්ම x හි ආරම්භයට එකතු වේ, නමුත් එය ගණන් කරන බැවින්, අවසාන පිළිතුර 13579 වේ.

The correct answer is 2) 13579.
නිවැරදි පිළිතුර 2) 13579 වේ.

9. What is the Output of the following python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
items = [100, 250, 375, 400, 525, 600]
for num in items:
    if num % 5 != 0:
        continue
    print(num)
```

1) 100, 250, 375, 400, 525, 600
2) 100, 250, 375, 525
3) 400, 600
4) 525
5) Error

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

- The `items` list / `items` ලැයිස්තුව

It contains the following values: `[100, 250, 375, 400, 525, 600]`.
එහි පහත අගයන් අඩංගු වේ: `[100, 250, 375, 400, 525, 600]`.

- For loop

It loops through each item in the list.
එය ලැයිස්තුවේ එක් එක් අයිතමය හරහා ලූප් වේ.

- `if num % 5!= 0:`

condition checks if the number is not divisible by 5. If true, it uses the continue statement to skip the print function for that iteration.
අංකය 5 න් බෙදිය නොහැකි නම් කොන්දේසිය පරීක්ෂා කරයි. සත්‍ය නම්, එම පුනරාවර්තනය සඳහා මුද්‍රණ ශ්‍රිතය මඟ හැරීමට එය දිගටම ප්‍රකාශය භාවිතා කරයි.

- `print(num)`

This will print the number only if it is divisible by 5.
මෙම අංකය මුද්‍රණය කරන්නේ එය 5න් බෙදිය හැකි නම් පමණි.

Now, let's go through the loop / දැන්, ලූපය හරහා යමු:

a. For 100:
   100 % 5 == 0.
   So, 100 will be printed / එබැවින්, 100 මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.

b. For 250:
   250 % 5 == 0.
   So, 250 will be printed / එබැවින්, 250 මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.

c. For 375:
   375 % 5 == 0.
   So, 375 will be printed / එබැවින්, 375 මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.

d. For 400:
   400 % 5 == 0.
   So, 400 will be printed / එබැවින්, 400 මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.

e. For 525:
   525 % 5 == 0.
   So, 525 will be printed / එබැවින්, 525 මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.

f. For 600:
   600 % 5 == 0.
   So, 600 will be printed / එබැවින්, 600 මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.

So, the output will be: `100, 250, 375, 400, 525, 600`.
මේ අනුව, ප්‍රතිදානය වනුයේ: `100, 250, 375, 400, 525, 600`.

10. What is the output after executing the following Python code and then executing the function call `large(7.0,7.,7)` on the Python interpreter?
පහත දක්වා ඇති පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කර ඉන්පසු පයිතන් අර්ථ විනිශ්චයකය මත `large(7.0,7.,7)` ලෙස ශ්‍රිත කැඳවුම ක්‍රියාත්මක කළ පසු ප්‍රතිදානය වන්නේ කුමක්ද?

```
def large(a,b,c):
    if a == b == c:
        print("All values are equal")
    else:
        if a > b and a > c: L = a
        elif b > c: L = b
        else: L = c
        print("The largest value is",L)
    print("Good Bye!")
```

1) `The largest value is 7`
   `Good Bye!`
2) `The largest value is 7.0`
   `Good Bye!`
3) `All values are equal`
   `Good Bye!`
4) `The largest value is 7.`
   `Good Bye!`
5) `The largest value is 7.0`
   `Good Bye`

Answer: 3)

The correct answer is,
නිවැරදි පිළිතුර නම්,

3) `All valus are equal`
   `Good Bye!`

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The function **large(a, b, c)** first checks if all the input values are equal using the condition **a = = b = = c**.
large(a, b, c) ශ්‍රිතය **a = = b = = c** කොන්දේසිය භාවිතයෙන් සියලුම ආදාන අගයන් සමානදැයි පළමුව පරීක්ෂා කරයි.

In the function call **large(7.0, 7., 7),** the arguments are 7.0, 7.0, and 7.
ශ්‍රිතයේ ඇමතුම **large(7.0, 7., 7),** තර්ක 7.0, 7.0 සහ 7 වේ.

Python considers 7.0 and 7 to be equal because 7 is implicitly converted to a floating-point value 7.0 during the comparison. Therefore, **a = = b = = c** evaluates to **True**.
සංසන්දනය කිරීමේදී 7 ව්‍යංගයෙන් පාවෙන ලක්ෂ්‍ය අගය 7.0 බවට පරිවර්තනය වන නිසා පයිතන් 7.0 සහ 7 සමාන ලෙස සලකයි. එබැවින්, **a = = b = = c True** ලෙස ඇගයීමට ලක් කරයි.

Since the condition is **True**, the function executes the first **if** block and prints.
කොන්දේසිය **True** බැවින්, ශ්‍රිතය පළමු **if** බ්ලොක් එක ක්‍රියාත්මක කර මුද්‍රණය කරයි.

All valus are equal

After printing this, the function proceeds to the next line.
මෙය මුද්‍රණය කිරීමෙන් පසුව, කාර්යය ඊළඟ පේළියට යයි.

print("Good Bye!")

This prints / **මෙය මුද්‍රණය කරයි:**

Good Bye!

Output / **ප්‍රතිදානය**

```
All valus are equal
Good Bye!
```

Why the other answers are incorrect / **අනිත් උත්තර වැරදි ඇයි**

1), 2), 4), 5) These options involve printing the largest value. However, the function's first condition (a == b == c) is satisfied, so the logic for determining the largest value is bypassed.
1), 2), 4), 5) **මෙම විකල්පයන් විශාලතම අගය මුද්‍රණය කිරීම ඇතුළත් වේ. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රිතයේ පළමු කොන්දේසිය** (a == b == c) **තෘප්තිමත් වේ, එබැවින් විශාලතම අගය නිර්ණය කිරීමේ තර්කය මග හැරේ.**